

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1195**

Première édition
First edition
1993-10

**Lampes à fluorescence à deux culots –
Prescriptions de sécurité**

**Double-capped fluorescent lamps –
Safety specifications**

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| AVANT-PROPOS | 4 |
| Articles | |
| SECTION 1: GÉNÉRALITÉS | |
| 1.1 Domaine d'application | 6 |
| 1.2 Références normatives | 6 |
| 1.3 Définitions | 8 |
| SECTION 2: PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ | |
| 2.1 Généralités | 10 |
| 2.2 Marquage | 10 |
| 2.3 Prescriptions de résistance mécanique des culots | 10 |
| 2.4 Résistance d'isolement | 14 |
| 2.5 Rigidité diélectrique | 14 |
| 2.6 Parties pouvant devenir accidentellement actives | 14 |
| 2.7 Résistance à la chaleur et au feu | 16 |
| 2.8 Lignes de fuite des culots | 18 |
| 2.9 Échauffement du culot des lampes | 18 |
| 2.10 Longueur hors tout minimale de la lampe | 18 |
| 2.11 Renseignements pour la conception des luminaires | 18 |
| SECTION 3: EVALUATION | |
| 3.1 Généralités | 20 |
| 3.2 Appréciation de la production globale au moyen des enregistrements de contrôle du fabricant | 20 |
| 3.3 Évaluation des enregistrements du fabricant concernant les essais particuliers | 22 |
| 3.4 Conditions de rejet des lots | 24 |
| 3.5 Procédures d'échantillonnage pour le contrôle de la production globale | 26 |
| 3.6 Principes d'échantillonnage pour le contrôle des lots | 26 |
| Annexes | |
| A Essai de torsion des culots à deux broches G5 et G13 | 36 |
| B Contrôle de l'échauffement du culot | 38 |
| C Renseignements pour la conception des luminaires | 40 |
| D Conditions de conformité pour les essais de conception | 42 |

CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| FOREWORD | 5 |
| Clause | |
| SECTION 1: GENERAL | |
| 1.1 Scope | 7 |
| 1.2 Normative references | 7 |
| 1.3 Definitions | 9 |
| SECTION 2: SAFETY REQUIREMENTS | |
| 2.1 General | 11 |
| 2.2 Marking | 11 |
| 2.3 Mechanical requirements for caps | 11 |
| 2.4 Insulation resistance | 15 |
| 2.5 Electric strength | 15 |
| 2.6 Parts which can become accidentally live | 15 |
| 2.7 Resistance to heat and fire | 17 |
| 2.8 Creepage distance for caps | 19 |
| 2.9 Lamp cap temperature rise | 19 |
| 2.10 Lamp minimum overall length | 19 |
| 2.11 Information for luminaire design | 19 |
| SECTION 3: ASSESSMENT | |
| 3.1 General | 21 |
| 3.2 Whole production appraisal by means of the manufacturer's records | 21 |
| 3.3 Assessment of the manufacturer's records of particular tests | 23 |
| 3.4 Rejection conditions of batches | 25 |
| 3.5 Sampling procedures for whole production testing | 27 |
| 3.6 Sampling for batch testing | 27 |
| Annexes | |
| A Test holder for torsion test for G5 and G13 capped lamps | 37 |
| B Test for lamp cap temperature rise | 39 |
| C Information for luminaire design | 41 |
| D Conditions of compliance for design tests | 43 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LAMPES À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS –
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 1195 a été établie par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| | |
|------------|-----------------|
| DIS | Rapport de vote |
| 34A(BC)648 | 34A(BC)694 |

Le(s) rapport(s) de vote indiqué(s) dans le tableau ci-dessus donne(nt) toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et D font partie intégrante de cette norme.

L'annexe C est donnée uniquement à titre d'information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMPS –
SAFETY SPECIFICATIONS**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 1195 has been prepared by sub-committee 34A: Lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

| DIS | Report on Voting |
|------------|------------------|
| 34A(CO)648 | 34A(CO)694 |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annexes A, B and D form an integral part of this standard.

Annex C is for information only.

LAMPES À FLUORESCENCE À DEUX CULOTS – PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Section 1: Généralités

1.1 Domaine d'application

La Norme internationale CEI 1195 spécifie les prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les lampes à fluorescence à deux culots, d'éclairage général de tous les groupes équipés des culots Fa6, Fa8, G5, G13 et R17d.

Elle spécifie aussi la méthode que le fabricant utilisera pour démontrer la conformité de ses produits aux prescriptions de la présente norme, méthode basée sur l'évaluation de la qualité de la production globale, associée aux résultats d'essais enregistrés sur les produits finis. Cette méthode peut aussi être appliquée à des fins de certification. Des précisions sont également données, dans la présente norme, sur la procédure de contrôle par lots qui peut être utilisée pour l'appréciation limitée de la qualité des lots.

Les prescriptions du contrôle par lots ont été introduites afin de permettre l'appréciation de lots présumés contenir des lampes dangereuses. Comme le respect de certaines prescriptions de sécurité ne peut être vérifié par le contrôle par lots et que, le plus souvent, on n'a pas une connaissance préalable de la qualité du fabricant, le contrôle par lots ne peut être utilisé à des fins de certification, et en aucune façon, pour la réception de lots. Dans le cas où un lot serait considéré comme acceptable, l'organisme de contrôle ne peut que conclure qu'il n'y a pas de raison de refuser le lot en invoquant la sécurité.

NOTE - La conformité à la présente norme ne concerne que les critères de sécurité; la performance des lampes à fluorescence à deux culots pour éclairage général n'est pas prise en compte pour tout ce qui concerne le flux lumineux, la couleur et les caractéristiques d'amorçage et de fonctionnement. Pour toutes ces données, le lecteur est renvoyé à la CEI 81. La prochaine édition de la CEI 81 ne contiendra que les prescriptions de performance.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61-1: 1969, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Première partie: Culots de lampes*

CEI 61-2: 1969, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Deuxième partie: Douilles*

CEI 61-3: 1969, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Troisième partie: Calibres*

DOUBLE-CAPPED FLUORESCENT LAMPS – SAFETY SPECIFICATIONS

Section 1: General

1.1 Scope

This International Standard IEC 1195 specifies the safety requirements for double-capped fluorescent lamps for general lighting purposes of all groups having Fa6, Fa8, G5, G13 and R17d caps.

It also specifies the method a manufacturer should use to show compliance with the requirements of this standard on the basis of whole production appraisal in association with his test records on finished products. This method can also be applied for certification purposes. Details of a batch test procedure which can be used to make limited assessment of batches are also given in this standard.

Requirements for batch testing are included in order to enable the assessment of batches presumed to contain unsafe lamps. As some safety requirements cannot be checked by batch testing and as there is often no previous knowledge of the manufacturer's quality, batch testing cannot be used for certification purposes nor in any way for approval of a batch. Where a batch is found to be acceptable, a testing agency may only conclude that there are no reasons to reject the batch on safety grounds.

NOTE - Compliance with this standard concerns only safety criteria and does not take into account the performance of double-capped fluorescent lamps for general lighting purposes with respect to luminous flux, colour, starting and operational characteristics. Readers are referred to IEC 81 for such characteristics. The next edition of IEC 81 will contain only performance requirements.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61-1: 1969, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps*

IEC 61-2: 1969, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp holders*

IEC 61-3: 1969, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges*

CEI 81: 1984, Lampes tubulaires à fluorescence pour l'éclairage général

CEI 410: 1973, Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 598-1: 1992, Luminaires – Première partie: Règles générales et généralités sur les essais

CEI 695-2-1: 1991, Essais relatifs aux risques du feu – Section 1 : Essai au fil incandescent et guide

CEI 921: 1988, Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence. Prescriptions de performance

Withdrawn

IEC 81: 1984, *Tubular fluorescent lamps for general lighting service*

IEC 410: 1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 598-1: 1992, *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*

IEC 695-2-1: 1991, *Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 1: Glow-wire test and guidance*

IEC 921: 1988, *Ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements*

Withdrawn